



CARACTERISTIQUES

- Émetteur sans fil pour Gamme AMPLICALL
- À appairer avec un AMPLICALL 100 et/ou un AMPLICALL 150
- Bouton d'appel d'urgence
- Réglage du temps de détection (1/5/15s)
- Réglage de la sensibilité de détection : Haut (75dB) / Moyen (84dB) / Bas (90dB)
- Portée entre l'émetteur et le récepteur : jusqu'à 35m en intérieur et jusqu'à 200m en champ libre

TECHNIQUE

- Montage mural ou sur bureau
- Fonctionne sur adaptateur secteur USB type C de 5V DC (inclus) et avec 2 piles types AA (non incluses)
- Détecteur de son (micro interne ou piézo externe)
- Piézo externe avec cordon jack 3,5mm (50cm) + cordon extension jack (1m50) pour micro externe
- Fréquence : 868Mhz
- Dimensions : 10,1 x 9,8 x 3,6 cm



PRODUITS COMPATIBLES

- AMPLICALL 150, AMPLICALL 100

*Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel.
Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.*