



APPELER/REONDRE

- ➔ Compatible appareil auditif
- ➔ Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- ➔ Mains libres
- ➔ Réglage du volume du haut-parleur
- ➔ Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- ➔ Touche d'accès rapide au répertoire
- ➔ Touche R pour double appel
- ➔ Touche d'accès rapide pour le menu
- ➔ Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- ➔ Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers
- ➔ Fonction Flash (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Fonction Secret
- ➔ Combiné ergonomique facilitant l'utilisation
- ➔ Clavier
 - Larges touches
 - Bip touche

ECRAN LCD

- ➔ Rétro-éclairé blanc
- ➔ Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm
- ➔ Dimensions : 40x40mm
- ➔ Sélection entre 6 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol et Néerlandais
- ➔ Menu navigation
- ➔ Horodatage
- ➔ Fonction Alarme
- ➔ Verrouillage du clavier
- ➔ Indication du temps de communication

REPONDREUR

- ➔ 15 minutes d'enregistrement
- ➔ 2 annonces d'accueil
- ➔ 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur)
- ➔ Affichage du nombre de messages en attente sur la base
- ➔ Interrogation des messages à distance
- ➔ Code PIN pour l'interrogation à distance
- ➔ Ecoute des messages à partir du combiné
- ➔ Effacement sélectif ou global des messages
- ➔ Présentation vocale des messages (Anglais, Français, Allemand)

CARACTERISTIQUES DU 295 SOS PRO

- ➔ 5 boutons sur le boîtier :
 - Volume +
 - Volume -
 - 2 mémoires directes
 - Bouton SOS/Prise des appels entrants
- ➔ Bouton SOS :
 - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
 - Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 3 langues (anglais, français, allemand)
- ➔ Réglage volume de sonnerie
- ➔ Réglage volume haut-parleur (5 niveaux)
- ➔ Conversation mains libres
- ➔ Bip d'alerte lorsque le PENDANT295 est hors de portée de sa base
- ➔ Indicateur visuel de l'état de la batterie (LED rouge)
- ➔ Indicateur visuel lorsque vous recevez un appel ou pendant une conversation (LED verte)



TECHNIQUE

- ➔ Technologie GAP
- ➔ Batterie 450mAh Li-Polymère
- ➔ Autonomie en mode veille : 100 heures
- ➔ Autonomie en utilisation : entre 5 et 7 heures (en fonction du volume)
- ➔ Le SOS-PRO 295 se recharge automatiquement lorsqu'il est placé sur sa base.
- ➔ Portée 200m en champ libre et 30m en intérieur
- ➔ Poids du récepteur : 61g



Accessoire inclus : SOS-PRO 295

- 2 mémoires directes
- 1 bouton SOS/prise d'appels entrants

SONNERIE

- ➔ Sonneries puissantes : jusqu'à 75dB sur le combiné et 80dB sur la base
- ➔ 5 sonneries polyphoniques et 5 normales
- ➔ Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
- ➔ Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux
- ➔ Indicateur de sonnerie

MULTI-COMBINES

- ➔ Localisation du combiné
- ➔ Conférence à 3
- ➔ Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (5 max)
- ➔ Transfert d'appel entre combinés
- ➔ Interphone entre combinés

TECHNIQUE

- ➔ Téléphone DECT
- ➔ Mémoire permanente
- ➔ Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- ➔ 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluse)
- ➔ Numérotation fréquence vocale / décimale
- ➔ Dimensions :
 - combiné : 172x55x25 mm
 - base : 136x91x105 mm
- ➔ Autonomie en veille : 2 jours
- ➔ Autonomie en conversation : 8 heures
- ➔ Compatible GAP
- ➔ Portée :
 - jusqu'à 50m en intérieur
 - jusqu'à 300m en champ libre



SOS-PRO 295

IDENTIFICATION D'APPELS*

- ➔ Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- ➔ Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- ➔ Présentation du nom et du numéro
- ➔ Indicateur d'appel en attente
- ➔ Indicateur nouvel appel



AmpliDect295 AD

PhotoDect295

COMBINES ADDITIONNELS

- ➔ SOS-PRO 295
- ➔ AmpliDect295 AD
- ➔ PhotoDect295