



Possibilité de bloquer jusqu'à  
20 numéros indésirables !

Disponible en version DUO  
AMPLIDECT595 Photo-2



## APPELER/REPONDRE

- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation avec larges touches rétro éclairées
- Réglage du volume de réception jusqu'à 50dB (Mode Ampli)
- Réglage tonalité de réception (Grave / Normal / Aigu)
- Compatible appareil auditif
- Mains libres sur la base et le combiné
- Réglage volume du haut-parleur
- 10 touches mémoire photo sur la base : MEM photo / nom ou numérotation standard
- Nom vocal enregistrable pour chacune des 10 mémoires photos
- 9 touches mémoire directe sur le combiné : possibilité d'enregistrer des numéros sur les 9 touches du pavé numérique (de 1 à 9)
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- Touche d'accès rapide au répertoire sur le combiné
- Touche d'accès rapide au menu sur le combiné
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Fonction numérotation vocale : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais
- Touche R réglable(100ms/300ms/600ms)
- Fonction appel d'urgence (bouton SOS) :
  - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence
  - Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 4 langues (Anglais, Français, Allemand et Néerlandais)

## ECRAN LCD

- Rétro-éclairé blanc
- Afficheur : 2 lignes alphanumériques + 2 lignes d'icônes / Taille des caractères : 7mm
- Dimensions : 34x40mm
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Portugais
- Horodatage : 12/24 heures
- 10 alarmes programmables avec fonction Snooze et message vocal
- Indication du temps de communication

## REPONDEUR

- 30 minutes d'enregistrement
- 1 annonces d'accueil
- Répondeur enregistreur
- Code PIN pour l'interrogation à distance
- Ecoute des messages à partir du combiné
- Effacement sélectif ou global des messages
- Affichage de l'heure et la date des messages enregistrés
- Présentation vocale des messages : Anglais, Français, Allemand et Néerlandais

## SONNERIE

- Sonneries puissantes :
  - 5 sonneries polyphoniques et 5 normales sur le combiné
  - 5 normales sur la base
- Réglage du volume de sonnerie : 5 niveaux + ARRÊT
- Indicateur lumineux de sonnerie



Utilisez-le avec  
mémoire photo

Ou utilisez-le également pour  
numéroter directement  
à partir de la base



## IDENTIFICATION D'APPELS\*

- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
  - 20 numéros entrants
  - 10 numéros sortants
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel

## GUIDE VOCAL

- Annonce vocale : numérotation
- Présentation vocale du nom enregistré sur les touches photo
- Langages : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais

## MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- 1 base et jusqu'à 4 combinés
- Transfert d'appel entre combinés
- Interphone entre combinés

## TECHNIQUE

- Téléphone DECT
- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur DC (fourni)
- 3 piles type ni-Mh 1.2V 600mA (incluses)
- Dimensions :
  - combiné : 187x55x25 mm
  - base : 136x91x105 mm
- Autonomie en veille : 2 jours
- Autonomie en conversation : 10 heures
- Non compatible GAP
- Portée :
  - jusqu'à 50m en intérieur
  - jusqu'à 300m en champ libre